

DIAG-STARTIUM 60-24 je pokročilý systém údržby baterií 3 v 1, který poskytuje vše, co je potřeba pro moderní dílnu.

CHARGE

6V	20-900 Ah
12V	20-900 Ah
24V	20-525 Ah

START

6V	-
12V	300 A
24V	280 A



Nabíjejte všechny typy baterií: Zvolte nabíjecí křivku pro daný typ akumulátoru - kapalinový, gelový, AGM - nebo pokud ji neznáte, zvolte univerzální režim, který zajistí bezpečnou změnu pro jakýkoli z těchto typů akumulátorů.



Nabíjejte bezpečně na 100 %: Pokročilá vícestupňová nabíječka nabíjí na 100 % a nevyžaduje dohled ani vyjmutí baterie z vozidla. Na konci nabíjení přejde nabíječka do plovoucího režimu, aby udržela baterii na 100 %.



Inteligentní: Toto zařízení trvale analyzuje stav baterie a automaticky upravuje výstupní napětí. Napětí a procento nabití se zobrazují v reálném čase na digitálním displeji.



Ochrana palubní elektroniky: Není třeba odpojovat baterii od vozidla. Žádné riziko jiskření, na svorkách není žádné napětí, pokud nejsou připojeny k baterii.



Hluboké vybití: DIAG-STARTIUM dokáže nabíjet baterie vybité až na 1 V. To není možné, pokud je akumulátor poškozený.



ČASOVAČ: Funkce, která umožňuje bezpečné nabíjení při nabíjení hluboce vybitých baterií (< 1V).



SOS RECOVERY: Umožňuje obnovu zasulfátovaných akumulátorů.



Automatický start: Výkonný startér s pokročilou ochranou elektroniky vozidla. Automaticky začne posílat proud do baterie, když je aktivována funkce startování vozidla. Dálkové ovládání již není nutné.



Inteligentní startování: DIAG-STARTIUM automaticky rozpozná poškozené nebo silně sulfátované akumulátory. V takovém případě nebude dodávat proud, aby ochránil elektroniku vozidla.



Podpora baterií (pouze 12V): DIAG-STARTIUM 60-24 poskytuje během diagnostických prací podporu až 60 A. Zvolte funkci DIAG a nastavte napětí (rozsah 12-15 V) tak, aby splňovalo požadavky výrobců.



Dodáváno s :
• 2,3m kabely
• Izolované svorky.



DALŠÍ FUNKCE

- Automatický restart s výchozím nastavením posledního použitého nastavení.
- Funkce testu alternátoru pro usnadnění vyhledávání závad.
- Kódy závad zobrazené na digitálním displeji pro jednoduché řešení problémů.

CE - EN 60335-2-29

50/60hz	I ₁	2000W	MIN. Ah	MAX. Ah	Reg	60335-2-29 A	A 1v/c	A 0v/c	Fuse	IP	mm	kg
230V	16A	2000W	6V	20-900Ah	4+Start	5-15-30-60	-	-	200A	21	475x520x900	34
			12V	20-900Ah	4+Start	5-15-30-60	300	430				
			24V	20-525Ah	4+Start	5-10-20-35	280	410				

MADE in FRANCE

www.gys.fr