

DIAG-STARTIUM 60-24 on kehittynyt, kolme yhdessä-akunhuoltojärjestelmä, mikä tarjoaa kaiken, mitä modernilla työpajalla tarvitaan.

LATAUS

6 V	20 < -900 Ah
12 V	20 < -900 Ah
24 V	20 < -525 Ah

KÄYNNISTÄMINEN

6 V	-
12 V	300 A
24 V	280 A



Lataa kaiken tyyppisiä akkuja: Valitse latauskäyrä akun tyyppin mukaan – Neste, Geeli, AGM – tai jos tämä ei ole tiedossa, valitse Universaali Tila, joka varmistaa turvallisen lataamisen mille tahansa näistä akkutyypeistä.

Lataa 100% asti turvallisesti: Kehittynyt, monivaiheinen laturi lataa 100% asti ja ei vaadi valvontaa tai akun poistamista ajoneuvosta. Lataamisen lopussa laturi menee kellumistilaan, jolla akun varaustaso pidetään prosentissa.

Älykäs: Laite analysoi akun kuntoa jatkuvasti ja säättää ulostulojännitettä automaattisesti. Jännite ja latausprosentti näytetään reaaliajassa digitaalisella näytöllä.

Sisäisen elektronikan suojaus: Akkua ei tarvitse irrottaa ajoneuvosta. Kipinöinnin riskiä ei ole, puristimissa ei ole jännitettä kun niitä ei ole yhdistetty akkuihin.

Erittäin alhaisen varaustason akun lataaminen: DIAG-STARTIUM voi ladata akkuja, joiden varaustaso on laskenut vain 1 V asti. Tämä ei ole mahdollista, jos akku on vahingoittunut.

AJASTIN: Toiminto, joka mahdollistaa turvallisen lataamisen ladatessa erittäin alhaisen varaustason akkuja (< 1 V).

SOS -ELVYTYS: Mahdollistaa sulfatoitujen akkujen elvyttämisen.

Automaattinen käynnistys: Suuritehoinen käynnistin kehittyneellä ajoneuvojen elektronikan suojauksella. Se alkaa lähettämään sähkövirtaa akulle automaattisesti, kun auton käynnistystoimintoa aktivoidaan. Kaukosäädintä ei enää tarvita.

Älykäs käynnistys: DIAG-STARTIUM havaitsee vahingoittuneet tai pahasti sulfatituneet akut automaattisesti. Tässä tapauksessa se ei ajoneuvon elektronikan suojaamiseksi siirrä sähkövirtaa.

Akun tuki (vain 12 V): DIAG-STARTIUM 60-24 tarjoaa tukea 60 A asti diagnostisen työn aikana. Valitse DIAG+-toiminto asettaaksesi jännitteen (12-15 V ala), ja täyttääksesi valmistajan vaatimukset.









Mukana toimitetaan:
• 2,3 m kaapelit
• Eristetyt puristimet



LISÄOMINAISUUDET

- + Automaattinen uudelleen käynnistys muuttaa asetukset viimeksi käytetyiksi asetuksiksi.
- + Vaihtovirtageneraattorin testitoiminto auttaa vianmäärityksessä.
- + Vikakoodit näytetään digitaalisella näytöllä, mikä mahdollistaa helpon vianmäärityksen.

CE - EN 60335-2-29

50/60hz	I ₁			MIN. Ah	MAX. Ah		I 60335-2-29 A	A 1v/c	A 0v/c		IP		
230V	16A	2000W	6V	20-900Ah	4+Start	5-15-30-60	-	-	200A	21	475x520x900	34	
			12V	20-900Ah	4+Start	5-15-30-60	300	430					
			24V	20-525Ah	4+Start	5-10-20-35	280	410					

MADE in FRANCE

www.gys.fr