

STARTIUM 980E е стартерно зарядно устройство, което може да зарежда AGM/Gel (Stop/Start) течни акумулатори и да стартира безопасно съвременни автомобили.

ЗАРЕЖДАНЕ

12V
24V

20-750 Ah
20-525 Ah

START

12V
24V

380 A
270 A



Зареждайте всички типове батерии: Изберете кривата на зареждане за типа батерия - течна, гел, AGM - или ако тя не е известна, изберете универсалния режим, който ще осигури безопасна смяна на всеки от тези типове батерии. Изберете един от 4-те изхода за зареждане: 5A, 15A, 20A и 40A.

Заредете безопасно до 100%: Усъвършенстваното многостепенно зарядно устройство ще зареди до 100 % и не изисква наблюдение или изваждане на акумулатора от автомобила. В края на зареждането зарядното устройство влиза в режим на плаващ заряд, за да поддържа батерията на 100%.

Smart: Това устройство постоянно анализира състоянието на батерията и автоматично регулира изходното напрежение. Напрежението и процентът на заряд се показват в реално време на цифровия екран.

Защита на електрониката на автомобила: Не е необходимо да изключвате акумулатора от автомобила. Няма риск от искри, няма напрежение върху клемите, когато не са свързани към акумулатора.

Зареждане на дълбоко разреден акумулатор: STARTIUM може да зарежда акумулатори, разредени до 1 V. Това не е възможно, ако акумулаторът е повреден.

ТАЙМЕР : Функция, която позволява безопасно зареждане при зареждане на дълбоко разредени батерии (< 1V).

SOS ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ: Позволява възстановяване на сулфатирани батерии.

Автоматичен старт: Устройството автоматично ще започне да изпраща ток към акумулатора, когато се активира функцията за стартиране на автомобила. Дистанционното управление вече не е необходимо.

Интелигентно стартиране: STARTIUM 980E автоматично открива повредени или силно сулфатирани батерии. В този случай той няма да подава ток, за да защити електрониката на автомобила.



IWUOU

Доставя се с :
• 2,5 м кабели
• Изолирани скоби

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ

+ Автоматично рестартиране по подразбиране на последно използваните настройки.

+ Функция за изпитване на алтернатора, която подпомага намирането на неизправности.

+ Кодове за неизправности, изведени на цифровия екран за лесно отстраняване на неизправности.



CE - EN 60335-2-29

50/60hz	I _l	Power	Battery	MIN. Ah	MAX. Ah	Reg	60335-2-29 A	A 1v/c	A 0v/c	Fuse	IP	mm	mm	kg
230V	16A	2 kW	12V	20-750Ah	3+Boost+Start	5-20-40-(50 boost)	500	720	250A	21	400x475x795	310x480x800	36	
			24V	20-525Ah	3+Boost+Start	5-15-30-(35 boost)	400	560						