

DIAG-STARTIUM 60-24 on 3 in 1 täiustatud akuhooldussüsteem, mis pakub kõike, mida on vaja kaasaegses töökojas.

LAADIMINE

6V	20-900 Ah
12V	20-900 Ah
24V	20-525 Ah

START

6V	-
12V	300 A
24V	280 A



Laadige kõiki akutüüpe: Valige akutüübi laadimiskõver - vedelik, geel, AGM - või kui see ei ole teada, valige universaalrežiim, mis tagab ohutu muutuse mis tahes akutüübi puhul.

Laadige ohutult 100%-ni: Täiustatud mitmeastmeline laadija laeb 100%-ni ja ei nõua järelevalvet ega aku eemaldamist sõidukist. Laadimise lõpus lülitub laadija ujukurežiimi, et hoida aku 100%-l.

Intelligentne: See seade analüüsib pidevalt aku seisundit ja reguleerib automaatselt väljundpinget. Pinge ja laadimisprotsent kuvatakse reaalsajas digitaalsel ekraanil.

Pardaelektronika kaitse: Akut ei ole vaja sõidukist lahti ühendada. Puudub sädemete tekkimise oht, klambritele ei teki pinget, kui need ei ole akuga ühendatud.

Deep Discharge : DIAG-STARTIUM võib laadida akusid, mis on tühjaks lastud kuni 1 V. See ei ole võimalik, kui aku on kahjustatud.

TIMER : Funktsioon, mis võimaldab sügavalt tühjenenud akude (< 1V) laadimisel ohutut laadimist.

SOS TAASTAMINE: Võimaldab sulfaatunud akude taastamist.

Automaatne käivitamine: Suure võimsusega starter, millel on täiustatud kaitse sõiduki elektroonikale. See hakkab automaatselt akule voolu saatma, kui auto starterfunktsioon on aktiveeritud. Kaugjuhtimispuhuti ei ole enam vaja.

Smart start: DIAG-STARTIUM tuvastab automaatselt kahjustatud või tugevalt sulfatunud akud. Sellisel juhul ei anna ta voolu, et kaitsta sõiduki elektroonikat.

Akutugi (ainult 12V): DIAG-STARTIUM 60-24 pakub kuni 60A toetust diagnostika ajal. Valige funktsioon DIAG, et seadistada pinge (vahemik 12-15V) vastavalt tootja nõuetele.



- Tarnitakse koos :
- 2,3m kaablid
 - Isoleeritud klambrid



LISAFUNKTSIOONID

- ⊕ Automaatne taaskäivitamine, kasutades vaikimisi viimati kasutatud seadeid.
- ⊕ Vahelduvvoolu generaatori testfunktsioon, mis hõlbustab vea leidmist.
- ⊕ Digitaalsel ekraanil kuvatavad veakoodid lihtsaks tõrkeotsinguks.

CE - EN 60335-2-29

50/60hz	I ₁	2000W	6V	MIN. Ah	MAX. Ah	Reg	I 60335-2-29 A	A 1v/c	A 0v/c	Fuse	IP	mm	kg
230V	16A	2000W	6V	20-900Ah		4+Start	5-15-30-60	-	-	200A	21	475x520x900	34
			12V	20-900Ah		4+Start	5-15-30-60	300	430				
			24V	20-525Ah		4+Start	5-10-20-35	280	410				

MADE in FRANCE

www.gys.fr