

De DIAG-STARTIUM 60-24 is een automatische vrijrijdbare 6-12-24V acculader/starter. Microprocessor gestuurd, voor optimale efficiency en veiligheid. De veelzijdige DIAG STARTIUM 60-24 kan als gestabiliseerde voeding (60A) tijdens de diagnosefase gebruikt worden.

LADEN

6V	20-900 Ah
12V	20-900 Ah
24V	20-525 Ah

STARTEN

6V	-
12V	300 A
24V	280 A



Automatisch laden: Zonder toezicht laden met behoud van het spanningsniveau tot aan het einde van de cyclus (Floating). Het toestel kan veilig op de accu van het voertuig aangekoppeld blijven.

100% laden: De DIAG Startium 60-24 laadt alle soorten lood-zuur accu's tot 100%: vloeistof, gel, AGM, Start & Stop, Calcium, VRLA, EFB

Intelligent: Dit apparaat controleert continu de toestand van de accu en past de laadintensiteit aan. Op het digitale display worden de spanning en het percentage van het laadniveau real-time aangegeven.

Bescherming van de board-elektronica: de accu hoeft niet van het voertuig losgekoppeld te worden. Geen risico op vonkvorming, er is geen spanning op de klemmen als deze niet aan de accu gekoppeld zijn.

Diepe ontladingen: Dit toestel kan diep ontladen en niet beschadigde accu's opladen vanaf 1V.

TIMER: Functie waarmee u het laden bij afwezigheid kunt programmeren.

SOS RECOVERY geïntegreerd in de laadcyclus om de accu's die aan het sulfateren zijn indien nodig te herstellen.

Automatische start: Het apparaat levert alleen stroom wanneer u de auto start, geen afstandsbediening meer nodig.

Smart Start: De starter detecteert automatisch de verslechterde of gesulfateerde accu's. In dit geval levert het apparaat geen stroom, om zo beschadiging van de board-elektronica te voorkomen.

Gestabiliseerd Voeding (alleen in 12V): De DIAG-STARTIUM 60-24 kan de accu tot 60A ondersteunen tijdens de diagnose fase met zijn DIAG + functie. (Spanningsinstelling van 12 tot 15V).



- Geleverd met:
- Kabels (rood 2,3m / zwart 2,3m)
 - Geïsoleerde klemmen



EXTRA PLUSPUNTEN

- + Automatische herstart met back-up van de laatst gebruikte instellingen.
- + Een dynamo-test functie om snel eventuele afwijkingen te identificeren.
- + Eventuele foutmeldingen worden duidelijk op het digitale scherm weergegeven.

CE - EN 60335-2-29

50/60hz	I ₁	Power	MIN. Ah	MAX. Ah	Reg	I 60335-2-29 A	A 1v/c	A 0v/c	Fuse	IP	mm	kg
230V	16A	2000W	6V	20-900Ah	4+Start	5-15-30-60	-	-	200A	21	475x520x900	34
			12V	20-900Ah	4+Start	5-15-30-60	300	430				
			24V	20-525Ah	4+Start	5-10-20-35	280	410				

MADE in FRANCE

www.gys.fr