

**STARTIUM 980E este un încărcător/starter automat de 12-24V pe roți. Controlat printr-un microprocesor, acesta garantează eficiență și siguranță maxime.**

**ÎNCĂRCARE**

12V  
24V

20-750 Ah  
20-525 Ah

**DEMARAJ**

12V  
24V

500 A  
400 A



**Încărcare automată :** Încărcare nu necesită supraveghere, cu tensiune menținută la sfârșitul ciclului (Floating). Dispozitivul poate rămâne conectat în siguranță la bateria vehiculului.



**Încărcare până la 100% :** Startium 980E ASIGURĂ O ÎNCĂRCARE DE 100% a tuturor tipurilor de baterii cu plumb: lichid, gel, AGM, Start&Stop, Calciu, VRLA, EFB...



**Inteligent :** Acest dispozitiv analizează în permanență starea de sănătate a bateriei și reglează puterea. Datorită afișajului digital, tensiunea și procentul de încărcare a bateriei sunt indicate în timp real.



**Protecția componentelor electronice de la bord :** Nu este necesar să deconectați bateria vehiculului. Nu există niciun risc de creare a scânteilor, deoarece nu există tensiune la cleme până când acestea nu sunt conectate la baterie.



**Descărcări profunde :** Acest dispozitiv poate reîncărca bateriile puternic descărcate, dar nedeteriorate, de la 1V.



**CRONOMETRU :** O funcție care vă permite să programați o încărcare în deplină siguranță, în cazul în care sunteți plecat.



**SOS RECOVERY** integrat în ciclul de încărcare pentru a regenera bateriile sulfatate, dacă este necesar.



**Demaraj automat :** Dispozitivul furnizează energie numai atunci când contactul vehiculului este pornit, fără a fi nevoie de telecomandă.



**Demaraj inteligent :** Demarorul detectează automat bateriile deteriorate sau sulfatate. În acest caz, dispozitivul nu va furniza energie pentru a evita deteriorarea componentelor electronice ale vehiculului.



IWUOU

Livrat împreună cu :  
• Cabluri (roșu 2,5 m / negru 2,5 m)  
• Cleme izolate

## TEHNOLOGII SUPLIMENTARE

- Repornirea automată a funcției de încărcare cu salvarea ultimelor setări utilizate.
- Funcția de testare a alternatorului pentru a identifica rapid defecțiunile.
- Afișarea erorilor prin intermediul unui ecran digital pentru o mai bună lizibilitate și simplitate.



CE - EN 60335-2-29

50/60hz	I <sub>l</sub>	Power	Battery	MIN. Ah	MAX. Ah	Reg	I 60335-2-29 A	A 1v/c	A 0v/c	Fuse	IP	mm	mm	kg
230V	16A	2 kW	12V	20-750Ah	3+Boost+Start	5-20-40-(50 boost)	500	720	250A	21	400x475x795	310x480x800	36	
			24V	20-525Ah	3+Boost+Start	5-15-30-(35 boost)	400	560						

MADE in FRANCE

www.gys.fr