

Navpični polnilnik GYSFLASH 123.12 CNT FV, ki je posebej zasnovan za namestitev na steno ali avtomobilsko dvigalo, je 120 A polnilnik visoke moči z inverterno tehnologijo. Omogoča, da se 12-voltna svinčena ali litijska (litij-ionski "standard" litij-fer fosfat) med diagnostičnimi fazami ohranja na popolnoma stabilizirani napetosti. Zagotovi bo najboljši cikel polnjenja, ki se priporoča za vzdrževanje najnaprednejših vozil na trgu. Zaradi svoje povezljivosti prek vmesnika USB ga je mogoče 100-odstotno prilagajati.

4 NAČINI DELOVANJA

- **Polnjenje:** za 12 V svinčene ali litijeve akumulatorje od 5 do 1500 Ah.
- **Diagnostika:** podpira do 120 A akumulatorje vozil v fazi diagnostike v vzdrževalnih delavnicah.
- **Razstavni salon:** zagotavlja kompenzacijo moči pri uporabi električne opreme predstavitvenega vozila. Prav tako skrbi za optimalno polnjenje akumulatorja.
- **Tester:** Omogoča preverjanje napetosti akumulatorja, ocenjuje zagonski sistem (zagonski akumulator) in stanje alternatorja vozila.

100-ODSTOTNO POVEZANO

- Dodajanje, brisanje ali spreminjanje načinov polnjenja in profilov prek USB.
- Konfiguracijske datoteke, prilagojene vaši aplikaciji.
- Pridobite zgodovino polnjenja in podatke na ključku USB ter jih uporabite v preglednici.
- Priključite dodatne module (tiskalnik, čitalnik črtne kode itd.) prek namenske vtičnice za module (SMC: Smart Module Connector).

SAMODEJNO POLNJENJE

- Podaljša življenjsko dobo in zmogljivost svinčenih (gelskih, AGM, tekočih, kalcijevih itd.) in litijevih (litij-ionskih "standardnih" litij-železo-fosfatnih) baterij.
- Specifična krivulja polnjenja v **8 korakih** (svinčene) ali **9 korakih** (litijeve) brez nadzora.
- Obnovi globoko izpraznjene baterije >2 V (samodejna obnova SOS).

TEHNOLOGIJE IN NAPREDNE FUNKCIJE

- **FV Flexible Voltage**, polnilnik deluje z napajalno napetostjo med 85 in 265 V.
- **"Auto-Detect"** funkcija samodejno začne polnjenje, ko je baterija priključena na polnilnik.
- **"Auto-Restart"** funkcija v primeru izpada električne energije s pomnilnikom nastavitvev.
- **Nadzor in kalibracija kablov.**
- **Zaklepanje**, preprečuje tveganje nepravilnega ravnanja, idealno za garaže in razstavne prostore.
- Na voljo je do **12 profilov polnjenja**, vključno s profilom Easy za poenostavljeno polnjenje, ki je primeren za vse svinčene akumulatorje.

VARNOST

- **Zaščita elektronike v vozilu:** zaščita pred kratkimi stiki, spremembo polaritete in prekomernim polnjenjem. Sistem za preprečevanje iskrenja.
- **Zamenljiva taljiva**, ki ščitijo pred napačno uporabo.
- **Temperaturni senzor** za preprečevanje pregrevanja notranje elektronike.

PREIZKUŠENA INTUITIVNOST

- Kompaktna in robustna zasnova s kablskim bobnom na sprednji strani.
- Blazinice za blaženje udarcev in vibracij.
- Izbirna stenska montaža z drsnim sistemom ali magnetna (MagnetFix 50).



Priloženo:



Sponke
5 m - 25 mm²



Stenska
montaža



Intuitivni vmesnik
je na voljo v 22 jezikih.

DODATKI



MagnetFix 50
029637



REMA Kabel
025714



Kabel NATO
025707

50/60 Hz		V	I _{charge}	Charge	Z _z	Ondulation/ Ripple	Charging curve		40°C @100%	25°C @100%	kg	mm	SOS recovery	IP		
100-127 V AC	2000 W	12 V	100 A	5 < 1500 Ah	<0.2 Ah/ month	<150 mV Rms	IU _o I _U	8 step (Pb) 9 step (Lithium)	85 A	100 A	6.5	340 x 150 x 250	Automatic >2V	IP 20	150 A	2.5 m
220-240 V AC			120 A													