

Navpični polnilnik GYSFLASH 102.12, ki je posebej zasnovan za namestitev na steno ali avtomobilsko dvigalo, je zelo zmogljiv inverterni polnilnik baterij, ki lahko zagotavlja do 100 A. Naprava GYSFLASH 102.12 bo med fazami diagnostike ohranjala popolnoma stabilno napetost akumulatorja na 12 V. Zagotovil bo najboljši cikel polnjenja, ki se priporoča za vzdrževanje najnaprednejših vozil na trgu.

## 5 RAZLIČNIH NAČINOV ZA UPORABO

- **Polnjenje** : za 12V akumulatorje (svinčevo-kislinski/AGM/gel) od 20 do 1200 Ah.
- **Diag** : podpira do 100 A 12V akumulatorje za vozila v fazi diagnostike.
- **Menjava akumulatorja** : zagotavlja stabilizirano napajanje vozila med menjavo akumulatorja, da se ohranijo spominske nastavitve.
- **Napajanje** : prilagodi polnilnik v stabiliziranem napajanju z napetostjo in nastavljenim največjim tokom.
- **Showroom** : polnilnik bo kompenziral tok, ki ga porabijo porabniki v uporabi na vozilu.

## NAPREDNE FUNKCIJE

- **Funkcija "Auto Restart"** pomeni, da si polnilnik v primeru prekinitve napajanja zapomni nastavitve in se samodejno znova zažene.
- **Nadzor in kalibracija kablov**, polnilnik lahko opremito s kabli dolžine do 2x8 m in debeline 16 mm<sup>2</sup>.
- **Zaklepanje v načinu Showroom**, preprečuje tveganje napačne uporabe, idealno za garaže in razstavne prostore.
- **4 na voljo so polnilne krivulje**, čigar način Easy za poenostavljeno polnjenje je prilagojen za vse svinčene akumulatorje.
- **Aktivacija in nastavitev polnilne krivulje "Expert"**.

## 100-ODSTOTNO SAMODEJNO POLNJENJE

- 9-stopenjska krivulja polnjenja zagotavlja največjo zmogljivost in dolgo življenjsko dobo baterije.
- Obnovi lahko globoko izpraznjene baterije pod >2 V (*SOS automatic Recovery*).

## ULTRA VARNO

- **Zaščita elektronike v vozilu**: zaščita pred kratkimi stiki, spremembo polaritete in prekomernim polnjenjem. Tehnologija proti iskrenju.
- **Zamenljiva taljiva**, ki ščitijo pred napačno uporabo.
- **Temperaturni senzor** za preprečevanje pregrevanja notranje elektronike.
- **Samodejni način pripravljenosti**, če je akumulator odklopljen.

## ERGONOMIKA

- Kompaktna in robustna škatla s sprednjim kabelskim bobnom (2 x 5 m).
- Blazinice za blaženje udarcev in vibracij.
- Izbirna stenska montaža z drsnim sistemom ali magnetno (Magnetfix).



Priloženo :


Sponke  
(2 x 5 m  
16 mm<sup>2</sup>)Stenska  
montaža


















x2

x2

Intuitivni vmesnik  
je na voljo v 19 jezikih

## DODATKI

MagnetFix Podpora  
0296372 x 8 m - 16 mm<sup>2</sup>  
056572Prenosni kovček  
060432

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50/60 Hz  |   | I <sub>charge</sub>   | 12 V  | Charge  | Z <sub>Z</sub>  | Ondulation/<br>Ripple   | Charging<br>curve   |   | 40°C<br>@100%  | 25°C<br>@100%   | kg  | mm  | SOS recovery  | IP  | 125 A   | 2.5 m   |
| 220-240 V AC  | 1600 W  | 100 A   | 12 V  | 20 < 1200 Ah  | <0.05 Ah/<br>month  | <150 mV<br>Rms  | I <sub>U<sub>0</sub></sub> , I <sub>U<sub>0</sub></sub>                             | 9 step  | 66A  | 75A   | 5.8   | 295 x 117<br>x 345  | Automatic<br>>2V  | IP 21   | 125 A   | 2.5 m   |