

DIAG-STARTIUM 60-24 - це вдосконала система обслуговування акумуляторних батарей 3 в 1, яка містить все необхідне для сучасної майстерні.

ЗАРПЛАТА

6B	20-900 Ач
12B	20-900 Ач
24B	20-525 Ач

СТАРТ

6B	300 A
12B	280 A
24B	280 A



Заряджайте всі типи акумуляторів: Виберіть криву зарядки для типу акумулятора - рідкий, гелевий, AGM - або, якщо він невідомий, виберіть універсальний режим, який забезпечить безпечну заміну для будь-якого з цих типів акумуляторів.



Заряджайте до 100% безпечно: Удосконалений багатоступеневий зарядний пристрій заряджає батарею до 100% і не вимагає нагляду або зняття батареї з автомобіля. Наприкінці заряду зарядний пристрій переходить у плаваючий режим, щоб підтримувати заряд батареї на рівні 100%.



Інтелектуальний: Цей пристрій постійно аналізує стан акумулятора і автоматично регулює вихідну напругу. Напруга і відсоток заряду відображаються в режимі реального часу на цифровому екрані.



Захист бортової електроніки: Не потрібно від'єднувати батарею від автомобіля. Відсутність ризику іскроутворення, відсутність напруги на клеммах, коли вони не підключені до акумулятора.



Глибокий розряд : DIAG-STARTIUM може заряджати акумулятори, розряджені до 1В. Це неможливо, якщо батарея пошкоджена.



ТАЙМЕР Функція, яка дозволяє безпечно заряджати глибоко розряджені акумулятори (< 1В).



SOS ВІДНОВЛЕННЯ: Дозволяє відновлювати сульфатні батареї.



Автоматичний запуск: Високотужний стартер із вдосконалим захистом електроніки автомобіля. Він автоматично почне надсилати струм до акумулятора, коли активується функція стартера автомобіля. Пульт дистанційного керування більше не потрібен.



Розумний запуск: DIAG-STARTIUM автоматично виявляє пошкоджені або сильно сульфатовані акумулятори. У цьому випадку він не подає струм, щоб захистити електроніку автомобіля.



Підтримка акумуляторів (тільки 12 В): DIAG-STARTIUM 60-24 забезпечує підтримку струму до 60 А під час діагностичних робіт. Виберіть функцію DIAG, щоб встановити напругу (діапазон 12-15 В) відповідно до вимог виробника.



- У комплекті:
- 2,3 м кабелю
 - Ізольовані затискачі



ДОДАТКОВІ ФУНКЦІЇ

- + Автоматичний перезапуск з використанням останніх налаштувань за замовчуванням.
- + Функція тестування генератора для полегшення пошуку несправностей.
- + Коди несправностей відображаються на цифровому екрані для простого пошуку та усунення несправностей.

CE - EN 60335-2-29

50/60hz	I ₁	2000W	MIN. Ah	MAX. Ah	Reg	I 60335-2-29 A	A 1v/c	A 0v/c	Fuse	IP	mm	kg
230V	16A	2000W	6V	20-900Ah	4+Start	5-15-30-60	-	-	200A	21	475x520x900	34
			12V	20-900Ah	4+Start	5-15-30-60	300	430				
			24V	20-525Ah	4+Start	5-10-20-35	280	410				

MADE in FRANCE

www.gys.fr