

NOMAD POWER PRO 24 XL este un bloc de alimentare pe bază de litiu care combină 3 funcții :

- **Booster pentru vehicule de 24 V (camioane, uzine).**
- **Alimentare autonomă pentru toate tipurile de aparate electrice.**
- **Lampă de urgență.**

AMPLIFICATOR DE BATERIE CU LITIU

Bateria sa **litium** ($LiFePO_4$) îi conferă un raport excepțional între putere și dimensiuni (curent de pornire: 1400 A).

Acesta pornește vehiculele echipate cu o baterie de 24 V descărcată (lichidă, gel, AGM, Start&Stop) în câteva secunde (⚠️ nu porniți bateriile litium $LiFePO_4$ cu acest amplificator, tensiunile bateriei nu sunt compatibile).



SIGURANȚĂ START

Toate funcțiile de siguranță sunt integrate în produs pentru a proteja atât bateria, cât și echipamentul electronic al vehiculului:

- Tehnologie anti scânteie,
- Protecție împotriva scurtcircuitelor,
- Protecție împotriva inversării polarității.
- Protecție împotriva curenților de pornire excesivi,
- Protecție împotriva creșterii temperaturii booster-ului.

SURSĂ DE ENERGIE MOBILĂ

Capacitatea sa de stocare foarte puternică (8 Ah) aduce confort și liniște în fața nevoii zilnice de a rămâne conectat (telefon, tabletă, calculator).

Echiptat cu:

- **2 porturi USB 5 V - 2,1 A** pentru încărcarea smartphone-ului, tabletei, GPS-ului etc.
- **1 port de ieșire 12 V - 3,5 A**, ideal pentru alimentarea unui aparat electric de 12 V (cutie frigorifică, ventilator etc.)

LAMPĂ DE ASISTENȚĂ DE ÎNALTĂ LUMINOZITATE

Lumină auxiliară (28 leduri) cu 3 moduri de iluminare: normal, stroboscopic, SOS.

AFIȘAJ LCD

NOMAD POWER PRO 24 XL este echipat cu un afișaj LCD care oferă informații despre:

- % de încărcare a bateriei interne.
- diferitele porturi de intrare și ieșire utilizate.



Afișaj LCD color



Se livrează cu accesorii:



Încărcător 230 Vac / 18 Vdc











Curea



Încărcător pentru bricheta de țigară



3 în 1 cablu

Litium		I				J3s	ECHIPAMENT			INTRARE / IEȘIRE			POWER BANK	LED	DIMENSIUNI				
Capacitate pe celulă	Încărcare completă	Start	Pornire CC	Vârf Baterie	SMART CABLE					INPUT	OUTPUT								
							USB-C	MICRO USB Tip B			5V - 2,1A	12V	15V			cm	kg		
8Wh Pornire	10 h	1400 A	2400 A	3000 A	60000 J	-	✓	✓	✓	✓	18V - 2A	2	5V - 2,1A	3,5A	-	✓	3 moduri: Light SOS SPOT	27,8 x 11 x 27,4	5,6