

2-in-1: 12- in 24-voltni zaganjalnik in napajalnik






- Takoj se zažene
- Opremljen s sistemom osvetlitve LED
- Zagotavlja napajanje 12 V DC

SAMOSTOJNI ZAGANJALNIK

✓ **STARTPACK TRUCK takoj zažene težka tovorna vozila, avtomobile, avtodome in dostavna vozila (bencinska in dizelska)** (z zagonskim tokom med 750 in 3 200 A pri 12 V / 650 in 1 600 A pri 24 V za največji tok).

NAPAJANJE Z ELEKTRIČNO ENERGIJO

✓ **Dve vgrajeni bateriji s kapaciteto 22 Ah** spremenita vozilo STARTPACK TRUCK v zmogljiv prenosni 12-voltni vir napajanja z enosmernim tokom, ki ga lahko uporabite za napajanje različnih električnih naprav; televizorjev, luči, prenosnih računalnikov itd.

	4W 120h		15W 32h		
	9W 54h		24W 20h	80W 6h	

VGRAJENA LED LUČ

✓ Zaradi vgrajenega sistema osvetlitve LED s sedmimi lučmi (7 x 3,6 W) ga lahko uporabljate ponoči ali v okoljih s šibko svetlobo.

PROFESIONALNA OPREMA

- ✓ **Samodejni polnilnik na 230 V (12 V plavajoči):**, ki omogoča samostojno polnjenje notranje baterije.
 - Baterijo lahko napolnite do 100 %, kar povečuje njeno življenjsko dobo in učinkovitost.
 - Lahko ostane trajno priključen na električno omrežje (*napravo GYSPACK je treba napolniti po vsaki uporabi*).
- ✓ **Vgrajen je tester** za preverjanje stopnje napoljenosti notranje baterije.
- ✓ **Stikalo za vklop/izklop** za preprečevanje napačne uporabe.
- ✓ **Alarmni sistem** za primere obrnjene polarnosti .
- ✓ **Bakreni kabli (2 x 1,80 m, Ø 25 mm²) z izoliranimi, 600 A sponkami.**
- ✓ **Opremljen z enostavno zamenljivo zunanjo varovalko** (*priložena je nadomestna varovalka*).



1.8 m - 25 mm² 600 A

Priloženo



12V polnilec
ref. 054684

Varovalke (niso vključene)



300 A (x2)
ref. 054561

INSIDE	START 				TEST 		ZAŠČITA		NAPAJALNIK 			
	I 1V/C	Ključnica za zagon	Vrhunska baterija	ON/OFF								
2x22Ah	12V	750A	1450A	3200A	-	ZUNANJI 12V DC / 2A DC	•	•	12V DC	300A	39x22,5x50	16
	24V	650A	1300A	1600A								