

2 в 1: Бустер і джерело живлення 12 В.

В одному бустері GYSACK HERITAGE поєднує в собі запуск класичних транспортних засобів, оснащених акумулятором 6 В, і сучасних транспортних засобів, оснащених акумулятором 12 В. Він також забезпечує всі типи транспортних засобів 12 В постійного струму завдяки двом внутрішнім акумуляторам по 20 Ач.

ІДЕАЛЬНО ПІДХОДИТЬ ДЛЯ КЛАСИЧНИХ АВТОМОБІЛІВ

Два акумулятори 6 В GYSACK HERITAGE дозволяють миттєво запускати широкий спектр транспортних засобів:

- **класичні транспортні засоби (мотоцикли та автомобілі)**, обладнані акумуляторами 6 В (пусковий струм: 400 А та піковий 3200 А). Паралельне використання двох акумуляторів (20 Ач) дає GYSACK запас енергії 40 Ач.
- **сучасні транспортні засоби** оснащені акумулятором 12 В (пусковий струм: 450 А і 1600 А в піковий).

6 В		12 В				

ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ 12 В ПОСТІЙНОГО СТРУМУ

2 вбудовані батареї по 20 Ач є також **джерелом живлення 12 В** для живлення всіх електроприладів, телевізора, лампи, ноутбука, електричного кулера...

	4 Вт 40 год		15 Вт 13 год		
	9 Вт 22 год		24 Вт 8 год	80 Вт 2,5 год	

СЛУЖБОВЕ ОСВІТЛЕННЯ

- GYSACK HERITAGE оснащений лампою, що складається з 7 світлодіодів високої яскравості для роботи в темряві і в небезпечних зонах.



1.8 m - 25 mm2 > 600 A

У комплекті



зарядний пристрій на 12 В
арт. 054684

Запобіжники (не входять до комплекту)



300 А (x2)
арт. 054561

ПРОФЕСІЙНЕ ОБЛАДНАННЯ

- ✓ **Автоматичний зарядний пристрій 230В /12В Floating:** автоматичний заряд внутрішніх акумуляторів без нагляду.
 - Призначений для заряджання акумуляторів до 100% для збільшення життєвого циклу та продуктивності.
 - Безпечно залишати постійно підключеним до електромережі (рекомендується заряджати після кожного використання).
- ✓ **Вбудований тестер** для візуалізації стану заряду внутрішніх батарей.
- ✓ **Автоматичний вимикач** для захисту від перенапруги, коли зарядний пристрій підключено до мережі.
- ✓ **Звукова сигналізація** для попередження користувача в разі **зміни полярності**.
- ✓ **Мідні кабелі 2 x 1,80 м, Ø25 мм² з ізолюваними затискачами 600 А.**
- ✓ **Оснащений переднім запобіжником на 300 А** (поставляється із запасним запобіжником).

INSIDE	START				TEST		PROTECTION		POWER SUPPLY				
	Battery	I 1V/C	Cranking CC	Peak Battery					12 V DC	300 A			
2 x 20 Ah	6 V	400 A	800 A	3200 A	-	EXTERNAL 12V DC / 2 A DC	•	•	12 V DC	300 A	37 x 20 x 46	18	
	12 V	450 A	850 A	1600 A									