

NOMAD POWER PRO 700 е захранващ блок на литиева основа, който съчетава 3 функции:

- Усилвател за 12 V превозни средства (автомобил, SUV, ван, трактор, лодка).
- Автономно захранване за всички видове електрически уреди.
- Аварийна лампа.

УСИЛВАТЕЛ НА ЛИТІЕВА БАТЕРИЯ

Неговата литиева батерия му осигурява изключително съотношение мощност/размери (стартов ток: 600 A).

Той стартира за няколко секунди превозни средства, оборудвани с разреден 12 V акумулатор (liquid, gel, AGM, Start&Stop) (⚠ не стартирайте литиеви LiFePO₄ батерии с този усилвател, напреженията на батерията не са съвместими).



СТАРТ НА БЕЗОПАСНОСТТА

Интелигентният кабел за скок защитава както акумулатора, така и електрониката на автомобила:

- технология против искрене,
- защита срещу късо съединение,
- защита срещу смяна на полярността.
- защита срещу прекомерни стартови токове,
- защита срещу повишаване на температурата на бустера.

МОБИЛЕН ИЗТОЧНИК НА ЕНЕРГИЯ

Неговият мощен капацитет за съхранение (6 Ah) внася комфорт и спокойствие в ежедневноата нужда да останете свързани (телефон, таблет, компютър).

Оборудван е с:

- 2 порта USB 5 V - 2,1 A / 5/9/12 V - 2 A 1 entrée/sortie USB Type C за зареждане на смартфон, таблет, GPS и др.
- 1 изходен порт 15 V - 10 A, идеален за къмпинг, за захранване на електрически уред с напрежение 12 V (охладителна кутия, вентилатор и др.).

ФУНКЦИЯ ЗА ПОМОЩНА ЛАМПА

Спомагателна светлина (1 светодиода) с 3 режима на светене: нормален, стробоскопичен, SOS.

РАЗМЕР НА ДЖОБА

Лек (820 g) и компактен, идеално ще се побере в жабката или празния джоб на автомобила или в пътната чанта.



Светодиод за зареждане



Доставя се с аксесоари:



Смарт скок олово





микро USB кабел



Зарядно устройство 230 Vac / 5 Vdc



Кабел за зареждане USB тип C

Литиеви						ОБОРУДВАНЕ					ВХОД/ИЗХОД			POWER BANK	LED	РАЗМЕРИ			
Капацитет на клетка	Пълно зареждане	I			J3s	SMART CABLE			КАБЕЛИ			INPUT	OUTPUT						
		Стартиране	Зареждане СС	Пик Батерия					USB-C	MICRO USB Type B	Lightning		Type C	12V					15V
5 Wh Стартиране	9 h	600 A	1500 A	2000 A	14000 J	✓	✓	-	✓	✓	-	Type C 5V-3A	3 Type C 5V-2.1A 5/9/12V-2A	-	10 A	✓	3 режима : Light SOS SPOT	22.8 x 10 x 3.8	0.820