

**PROGYS 180A ir jaudīgs invertora metinātājs (MMA), kas paredzēts profesionālai lietošanai un rūpnieciskai apkopei uz vietas vai darbnīcā.**



Viegli pārnēsājams.



Precīzs loks.



Metina jebkura veida līdzstrāvas elektrodus līdz Ø 4 mm rutilu, pamata, nerūsējošo tēraudu un čugunu.



Var lietot ar ģeneratoru.




Kompakts un viegls (5,1 kg).



## Metināšana ar nūjiņu (MMA)

- ✓ **Laba saplūšana**, augstas kvalitātes metināšanai.
- ✓ **Viegla loka uzliesmošana** ar jaudīgu karstās palaišanas funkciju
- ✓ **Augsts darba cikls**, kas ļauj intensīvi izmantot uz Ø 3,2 mm.
- ✓ **Ergonomisks un viegls.**

**180  
A**



Piegādāts kopā ar :

- Plastmasas korpuss
- Zemējuma skava (1,60 m - 16 mm<sup>2</sup>)
- Elektrodu turētājs (2 m - 16 mm<sup>2</sup>).

## FUNKCIJAS

**HOT START** : Palielināta jauda sākumā

**ANTI STICKING** : Novērš elektroda pielīmēšanu.

**ARC FORCE** : Momentāna strāvas palielināšana sarežģītās metināšanas situācijās.



VIENĪBA AIZSARGĀTA LIETOŠANAI AR ĢENERATORIEM UN PRET BAROŠANAS SPRIEGUMA SVĀRSTĪBĀM (+/-15%).

50/60hz	+AM+	I <sub>2</sub> MMA	1h					EN60974-1 (40°C)		U <sub>0</sub>	mm <sup>2</sup>	cm/kg	Protected & Compatible Power Generator (+/-15%)
			Ø1,6	Ø2,0	Ø2,5	Ø3,2	Ø4,0	I <sub>A</sub> (60%)	X% (I <sub>2</sub> max)				
230 V	16A	10-180A	62	50	47	45	30	110A	180A 25%	72V	10/25	14x18x27 / 5	7 kW 10 kVA