

Startpack truck mobile可立即启动所有类型的配备12V或24V电池的的车辆。设备底部配有2个轮子，背部设有可伸缩式手柄，方便移动，是作业现场理想的合作伙伴。其中2个内置电池(22 Ah)也可作12V直流电源使用。

移动性强的电源应急启动器



- ✓ Startpack Truck mobile配有2个轮子，一个可伸缩式手柄，最大程度的提高了机动性。

电源应急启动器



- ✓ Startpack truck mobile 可立即启动所有类型的配备12V或24V电池的的车辆：轻型车，房车，面包车，小型卡车 (< 19 吨)。



START 			
	1V/C	CC	PEAK
12 V	750 A	1450 A	3200 A
24 V	650 A	1300 A	1600 A

内置电压表



- ✓ Startpack Truck mobile 内置电池测试仪可快速查看2个内置电池的充电状态。

电源供应



- ✓ 无需附近电源供应，Startpack Truck mobile 内置两个22Ah的电池。也可成为电气设备的12V独立电源：电灯，灯泡，笔记本电脑...。

专业设备

- ✓ 自动充电器 230V/12V 浮充：无需监管为内部电池充电。
 - 100%为电池充电，保持其使用寿命，维持电池性能。
 - (每次使用后充电) 可保持持续连接到主电源。
- ✓ 电池自动切断 ON/OFF 保护，防止过压连接。
- ✓ 错误操作的情况下，响音警报防止极性反转。
- ✓ 视觉警告提醒需为内部电池充电。
- ✓ 2 x 1.80 m, $\varnothing 25 \text{ mm}^2$ 铜缆 + 600A 绝缘充电夹
- ✓ 前面板配有一根300A保险丝 (提供备用保险丝)。



1.8 m - 25 mm² 600 A

配备



12 V 充电器
ref. 054684



保险丝 (未提供)



300 A (x2)
ref. 054561

INSIDE	START 				TEST 	EXTERNAL 12V DC / 2A DC	PROTECTION 		POWER SUPPLY 	300 A	cm	kg
		I 1V/C	Cranking CC	Peak Battery								
2 x 22 Ah	12 V	750 A	1450 A	3200 A	-	EXTERNAL 12V DC / 2A DC	•	•	12V DC	300 A	38 x 23,5 x 58,5	21
	24 V	650 A	1300 A	1600 A								