

2 στο 1: Booster και τροφοδοτικό 12 V.

Σε ένα μόνο booster, το GYSPACK HERITAGE συνδυάζει, την εκκίνηση κλασικών οχημάτων εξοπλισμένων με μπαταρία 6 V και σύγχρονων οχημάτων εξοπλισμένων με μπαταρία 12 V. Επίσης, τροφοδοτεί όλους τους τύπους οχημάτων με 12 V DC χάρη στις δύο εσωτερικές μπαταρίες των 20 Ah.

ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΚΛΑΣΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

Οι δύο μπαταρίες 6 V του GYSPACK HERITAGE του επιτρέπουν να εκκινεί άμεσα ένα ευρύ φάσμα οχημάτων:

- **κλασικά οχήματα (μοτοσυκλέτες και αυτοκίνητα)** εξοπλισμένα με μπαταρίες 6 V (ρεύμα εκκίνησης: 400 A και 3200 A peak). Η παράλληλη χρήση των δύο μπαταριών (20 Ah) δίνει στο GYSPACK ένα απόθεμα ενέργειας 40 Ah.
- **σύγχρονα οχήματα** εξοπλισμένα με μπαταρία 12 V (ρεύμα εκκίνησης: 450 A και 1600 A σε αιχμή).

6 V		12 V				

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ 12 V DC

Οι 2 ενσωματωμένες μπαταρίες των 20 Ah είναι επίσης μια πηγή ενέργειας 12 V για να τροφοδοτήσετε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, τηλεόραση, λάμπα, φορητό υπολογιστή, ηλεκτρικό ψυγείο...

	4 W 40 h		15 W 13 h		
	9 W 22 h		24 W 8 h	80 W 2,5 h	

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Το GYSPACK HERITAGE είναι εξοπλισμένο με μια λάμπα που αποτελείται από 7 LED υψηλής φωτεινότητας για εργασία στο σκοτάδι και σε επικίνδυνες περιοχές.



Συνοδεύεται από



φορτιστή 12V
ref. 054684

Ασφάλειες
(δεν περιλαμβάνονται)



300 A (x2)
ref. 054561

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- ✓ **Αυτόματος φορτιστής 230V / 12 V Floating:** αυτόματη φόρτιση των εσωτερικών μπαταριών χωρίς επίβλεψη.
 - Σχεδιασμένο για να φορτίζει τις μπαταρίες έως και 100% για αυξημένο κύκλο ζωής και απόδοση.
 - Ασφαλής για να παραμείνει μόνιμα συνδεδεμένος στο δίκτυο (συνιστάται φόρτιση μετά από κάθε χρήση).
- ✓ **Ενσωματωμένος ελεγκτής** για την οπτικοποίηση της κατάστασης φόρτισης των εσωτερικών μπαταριών.
- ✓ **Διακόπτης μπαταριών ON/OFF** προστασία από υπέρταση όταν ο φορτιστής είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο.
- ✓ **Ηχητικός συναγερμός** για να ειδοποιεί τον χρήστη σε περίπτωση αντιστροφής **πολικότητας**.
- ✓ **Χάλκινα καλώδια 2 x 1,80 m, $\varnothing 25 \text{ mm}^2$ με μονωμένους σφιγκτήρες 600 A 600 A.**
- ✓ **Εξοπλισμένο με μπροστινή ασφάλεια 300 A** (παρέχεται με ασφάλεια αντικατάστασης).

INSIDE	START				TEST		PROTECTION		POWER SUPPLY		cm		kg
	Battery	I 1V/C	Cranking CC	Peak Battery									
2 x 20 Ah	6 V	400 A	800 A	3200 A	-	EXTERNAL 12V DC / 2 A DC	•	•	12 V DC	300 A	37 x 20 x 46	18	
	12 V	450 A	850 A	1600 A									