

## 2 1:ssä : Käynnistysmoottori 12&24V & virtalähde.






- Välitön käynnistys.
- LED-valo.
- 12V DC virtalähde.

### TURBOKÄYNNISTIN

- ✓ STARTpack TRUCK käynnistää välittömästi **kuorma-autot, henkilöautot matkailuautot, pakettiautot, bensiini- tai dieselkäyttöiset** (Käynnistymisvirta 750A/3200A / 12V ja 650A/1600A / 24V huippuvirrassa).

### VIRTUALÄHDE

- ✓ **Kaksi integroitua 22Ah akkua** muuttavat STARTpack TRUCKin vahvaksi kannettavaksi 12V DC:n virtalähteeksi, joka on erittäin hyödyllinen monille sähkölaitteille: TV:t, valaisimet, kannettavat tietokoneet jne.

	4W 120h		15W 32h	
	9W 54h		24W 20h	80W 6h

### INTEGROITU LED-VALO

- ✓ Sopii käytettäväksi yöllä tai vähäisessä valossa, sillä STARTpack TRUCKiin sisältyy valaisin, joka koostuu 7 voimakkaasta LEDistä (7 x 3,6 W).

### AMMATTIMAINEN LAITE

- ✓ **Automaattinen laturi 230V / 12 V kelluva:** lataa sisäisen akun ilman valvontaa.
  - Lataa akun 100 %:iin pidentäen sen käyttöikä ja tehokkuutta.
  - Voidaan jättää pysyvästi paikalleen (Gyspack on ladattava jokaisen käytön jälkeen).
- ✓ **Integroitu testeri,** joka tarkistaa integroidun akun lataustason.
- ✓ **ON/OFF -kytkin** virheellisen käytön välttämiseksi.
- ✓ **Hälytysääni,** mikäli napaisuus on väärin.
- ✓ **Kuparikaapelit 2 x 1,80 m, Ø 25 mm<sup>2</sup>, eristetyt 600 A -liittimet.**
- ✓ **Varustettu helposti vaihdettavalla ulkoisella sulakkeella** (mukana varasulake).

1.8 m - 25 mm<sup>2</sup> 600 A

#### Mukana toimitetaan

12V laturi  
ref. 054684

#### Sulakkeet

(eivät sisälly)

300 A sulake (x2)  
ref. 054561

INSIDE	KÄYNNISTYS 				TEST 		SUOJAUS		VIRTUALÄHDE 			
	I 1V/C	Käynnistys CC	Peak-akku	ON/OFF 				cm				
2x22Ah	12V	750A	1450A	3200A	-	ULKOINEN 12V DC / 2A DC	•	•	12V DC	300A	39x22,5x50	16
	24V	650A	1300A	1600A								