



Ultra-potente, lo Startpack pro 12.24 xl è un booster molto robusto progettato specialmente per gli interventi intensivi in loco. Dotato di un sistema di protezione perfezionato, rappresenta l'avviatore autonomo più apprezzato dal mercato.

UNA POTENZA DI AVVIAMENTO ECCEZIONALE IN 12V E 24V

- Con le sue due Batterie Exide di alta qualità e utilizzabili in tutte le posizioni, lo **STARTPACK PRO 12.24 XL** offre una forte corrente di avviamento fino a 8500 A di picco.
- E' adatto a tutte le batterie al piombo (AGM, gel, liquido...).
- Grazie all'avviamento automatico, il booster rilascia corrente solo quando si aziona il contatto del veicolo.
- Accoppiate in 12V, le sue batterie rilasciano un'energia molto importante.
- Unico sul mercato, la particolarità del 12.24 XL sta nella sua capacità di ottimizzare la sua energia di avviamento a seconda dei bisogni del veicolo, compresi quelli che richiedono un tempo di preriscaldamento molto lungo (elicotteri, bus bio-gas...). Si mantiene su un tempo di attesa regolabile, fino a 120 sec in modalità normale (300 sec in modalità SOS), al fine di identificare il momento ottimale per consegnare tutta la potenza istantaneamente.

IDEALE PER INTERVENTI IN LOCO

- Di concezione molto robusta, lo **STARTPACK PRO 12.24 XL** resisterà agli urti e potrà essere utilizzato in qualsiasi condizione di tempo.
- Le sue ruote assicurano uno spostamento agevole su qualsiasi tipo di terreno, facilitando anche il trasporto in loco.
- E' particolarmente adatto alle officine / autorimesse mezzi pesanti, officine di manutenzione mezzi agricoli, trasporti pubblici, macchine operatrici per costruzioni e genio civile...



INCLUSI :



Morsetti di avviamento 1000 A / 2 m 70 mm²

GYSFLASH 6.12 XL (viti di fissaggio fornite)

FUSIBILI (non inclusi)



300 A (x2) ref. 054561

PER UN UTILIZZO IN TUTTA SICUREZZA


Smart Starter Management System

Sistema elettronico di protezione contro le inversioni di polarità, i morsetti in corto-circuito, le scariche profonde e gli errori di selezione della tensione. Questo dispositivo è un sistema di protezione globale e completo che protegge l'elettronica di bordo, la carica-batterie, la batteria e l'utente.



GYSFLASH 6.12 XL PER UNA RICARICA PERFORMANTE

- Grazie al suo carica-batterie **GYSFLASH 6.12 XL** da 6 A, lo **STARTPACK PRO 12.24 XL** si ricarica al 100% in poche ore e senza sorveglianza.
- Utilizza una curva di carica evoluta in otto tappe che garantisce prestazioni ottimali per le batterie dello **STARTPACK PRO 12.24 XL**.
- Lo GYSFLASH 6.12 XL compatto, leggero e impermeabile, può, sia essere fissato dietro lo STARTPACK PRO 12.24 XL per gli spostamenti, sia restare indipendente.



START											
INSIDE 12V	Battery Icon	1V/C	CC de pornire	Peak Battery	Incărcător	Bảo vệ	siguranță	Dimensions	cm	kg	
2x50 Ah Exide	12 V	1600 A	3000 A	8500 A	230 V 6 A	Auto	✓	300 A	2 x 2m ø70 mm ²	52x43x104	71
	24 V	1400 A	2600 A	4250 A							