

2-in-1: 12 ir 24 V starteris ir maitinimo šaltinis

- Įsijungia akimirksniu
- Įrengta LED apšvietimo sistema
- Suteikia 12 V nuolatinės srovės maitinimo šaltinį.








SAVARANKIŠKAS STARTERIS

✓ STARTPACK TRUCK akimirksniu užveda sunkiasvorius sunkvežimius, lengvuosius automobilius, kemperius ir furgonus (tiek benzinius, tiek dyzelinius) (paleidimo srovė - 750-3 200 A, esant 12 V / 650-1 600 A, esant 24 V maksimaliai srovei).



MAITINIMO ŠALTINIS

✓ Du įmontuoti 22 Ah akumulatoriai paverčia STARTPACK TRUCK galingu nešiojamu 12 V nuolatinės srovės maitinimo šaltiniu, kurį galima naudoti įvairiems elektros prietaisams: televizoriams, šviestuvams, nešiojamiesiems kompiuteriams ir kt.

	4W 120h		15W 32h	
	9W 54h		24W 20h	80W 6h



INTEGRUOTA LED LEMPUTĖ

✓ Dėl įmontuotos septynių šviesos diodų apšvietimo sistemos (7 x 3,6 W) jį galima naudoti naktį arba prasto apšvietimo aplinkoje.

PROFESIONALI ĮRANGA

- ✓ **Automatinis 230 V (12 V kintamas) įkroviklis:** , leidžiantis savarankiškai įkrauti vidinį akumuliatorių.
 - Akumuliatorių galima įkrauti iki 100 %, maksimaliai padidinant jo tarnavimo laiką ir efektyvumą.
 - Galima palikti nuolat prijungtą prie elektros tinklo (GYSPACK reikia įkrauti po kiekvieno naudojimo).
- ✓ **Įmontuotas testeris** , kuriuo galima patikrinti vidinio akumulatoriaus įkrovos lygį.
- ✓ **Įjungimo / išjungimo jungiklis** , kad būtų išvengta netinkamo naudojimo.
- ✓ **Perspėjimo sistema** , kai **pasikeičia poliškumas**.
- ✓ **Variniai kabeliai (2 x 1,80 m, Ø 25 mm²) su izoliuotais 600 A gnybtais.**
- ✓ **Įrengtas lengvai keičiamas išorinis saugiklis** (atsarginis saugiklis pridedamas).



1.8 m - 25 mm² → 600 A

Pridedama




12V įkroviklis
ref. 054684

Saugiklis (neįtraukti)



300 A (x2)
ref. 054561

INSIDE	Paleidimas 				TEST OK 		Apsauga		Maitinimo šaltinis 		cm	
	I 1V/C	Užvedimo CC	Pikinis akumulatorius									
2x22Ah	12V	750A	1450A	3200A	-	IŠORINIS 12VDC / 2A DC	•	•	12V DC	300A	39x22.5x50	16
	24V	650A	1300A	1600A								