


NOMAD POWER PRO 24 XL ir litija barošanas bloks, kas apvieno 3 funkcijas :

- pastiprinātājs 24 V transportlīdzekļiem (*kravas automašīnām, rūpniecām*).
- autonomas barošanas avots visu veidu elektroierīcēm.
- avārijas lampa.

LITIJA AKUMULATORA PASTIPRINĀTĀJS

Tā **litija** akumulators ($LiFePO_4$) nodrošina izcilu jaudas un izmēra attiecību (*starta strāva: 1400 A*).

Tas dažādu sekunžu laikā iedarbina transportlīdzekļus, kas aprīkoti ar izlādētu 24 V akumulatoru (*šķidrū, želejveida, AGM, Start&Stop*) ( ar šo pastiprinātāju *nestartējiet litija LiFePO₄ akumulatorus, akumulatoru spriegums nav saderīgs.*

START												
24 V PETROL & DIESEL												

SAFETY START

Visas drošības funkcijas ir integrētas izstrādājumā, lai aizsargātu gan akumulatoru, gan transportlīdzekļa elektronisko aprīkojumu:

- Pretdzirksteļošanas tehnoloģija,
- Aizsardzība pret īssavienojumu,
- Aizsardzība pret apgrieztu polaritāti.
- Aizsardzība pret pārmērīgu starta strāvu,
- Aizsardzība pret pastiprinātāja temperatūras paaugstināšanos.

MOBILAIS ENERĢIJAS AVOTS

Ļoti jaudīgā atmiņas ietilpība (*8 Ah*) sniedz komfortu un mieru ikdienas vajadzībai būt savienotam (*tālrunis, planšētdators, dators*).

Aprīkots ar:

- **2 USB 5 V - 2,1 A** pieslēgvietām viedtālrunim, planšētdatora, GPS u. c. uzlādei
- **1 izejas ports 12 V - 3,5 A**, ideāli piemērots 12 V elektroierīces darbināšanai (*dzesēšanas kārbā, ventilators u. c.*).

AUGSTA SPILGTUMA PALĪGLAMPA

Papildu gaisma (*28 LED*) ar 3 apgaismojuma režīmiem: normāls, stroboskopis, SOS.

LCD DISPLEJS

NOMAD POWER PRO 24 XL ir aprīkots ar LCD displeju, kas sniedz informāciju par:

- iekšējā akumulatora uzlādes līmeni %.
- dažādiem izmantotajiem ieejas un izejas pieslēgumiem.



Krāsains LCD displejs



Komplektā ir piederumi:



Lādētājs 230 Vac / 18 Vdc











Siksna



Cigarešu šķiltavas
lādētājs



3 in 1 kabelis

Litija		II				J3s	SMART KĀBELI			APRĪKOJUMS			KĀBELI			IEEJA/IZEJA			POWER BANK		LED	IZMĒRI	
Kapacitāte uz vienu šūnu	Pilna uzlāde	Starts	Kraving CC	Maksimums Akumulators	SMART KĀBELI					USB-C	MICRO USB B tipa	zibens	INPUT	OUTPUT									
8Wh Starta	10 h	1400 A	2400 A	3000 A	60000 J	-	✓	✓	✓	✓	✓	18V-2A	2	5V-2,1A 5V-2,1A	3,5A	-	✓	3 režīmi: Light SOS SPOT	27,8 x 11 x 27,4	5,6			