

Mobilni tovornjak z zagonskim paketom bo zagotovil takojšen zagon vseh vozil z 12V ali 24V akumulatorjem. Z dvema kolesoma in izvlečnim ročajem je zasnovan kot idealno orodje za uporabo na gradbišču. Dve notranji bateriji (22 Ah) se lahko uporabljata tudi kot vir energije za 12 V enosmerne naprave.

PODSTAVEK Z VEČJO MOBILNOSTJO



✓ Mobilni voziček STARTPACK TRUCK je opremljen z dvema kolesoma in zložljivim ročajem za večjo mobilnost.

BOOSTER PAKET



✓ STARTpack TRUCK mobile bo zagotovil takojšen zagon za vsa vozila, opremljena z 12V ali 24V baterijo: osebna vozila, avtodome, kombije in manjše tovornjake (< 19 t).



START			
Battery	1V/C	CC	PEAK
12 V	750 A	1450 A	3200 A
24 V	650 A	1300 A	1600 A

VGRAJEN VOLTMETER



✓ Mobilni paket Startpack Truck ima vgrajen tester baterij, ki prikazuje stanje napolnjenosti notranjih baterij.

NAPAJANJE Z ELEKTRIČNO ENERGIJO



✓ Naprava STARTpack TRUCK je zasnovana za uporabo, kadar ni na voljo električnega omrežja, in ima dve notranji bateriji, vsako s kapaciteto 22 Ah. Uporablja se lahko tudi kot vir energije za napajanje električnih naprav, kot so televizor, luči, prenosni računalnik itd.

PROFESIONALNA OPREMA

- ✓ **Samodejni polnilnik 230 V / 12 V Floating** : samodejno polnjenje notranjih baterij, ki se lahko varno uporabljajo brez nadzora.
 - Zasnovan je tako, da baterije napolni do 100 % za daljšo življenjsko dobo in večjo zmogljivost.
 - Varno lahko ostane trajno priključen na električno omrežje (polnjenje je priporočljivo po vsaki uporabi).
- ✓ **Odklopnik baterije ON/OFF** : zaščita pred prenapetostjo, ko so na bateriji priključene klešče.
- ✓ **Zvočni alarm** , ki opozori uporabnika v primeru zamenjave polaritete.
- ✓ **Vizualni opomnik**, ki uporabnika opozori na polnjenje notranjih baterij.
- ✓ **Bakreni kabli 2 x 1,80 m, ø25 mm² z izoliranimi sponkami 600 A.**
- ✓ **Opremljen s sprednjo varovalko 300 A** (priložena je nadomestna varovalka).



1.8 m - 25 mm² 600 A

Priloženo











12V polnilnik
ref. 054684



Varovalke
(niso vključene)



300 A (x2)
ref. 054561

INSIDE	START 				TEST 	EXTERNAL 12V DC / 2A DC 	PROTECTION 		POWER SUPPLY 			
	Battery	I 1V/C	Cranking CC	Peak Battery			ON/OFF	Warning	12V DC			
2 x 22 Ah	12 V	750 A	1450 A	3200 A	-	EXTERNAL 12V DC / 2A DC	•	•	12V DC	300 A	38 x 23,5 x 58,5	21
	24 V	650 A	1300 A	1600 A								